



Klick&Show

Transmitter

Complétez votre système Klick&Show avec les transmetteurs WiFi Klick&Show correspondants pour que davantage de participants puissent rejoindre la réunion et pour augmenter la compatibilité des appareils. 4 types de transmetteurs Klick&Show sont disponibles: soit pour une qualité de transmission 4K ou 1080P, chacun en version HDMI ou USB-C.

Transmetteur 4K points forts:

- > Transmission 4K haute résolution à faible latence
- > Indicateur LED multicolore
- > 2 boutons auxiliaires pour activer des fonctions supplémentaires
- > Mettre en miroir votre bureau primaire ou le bureau étendu
- > Connexion: HDMI (plus USB-A pour l'alimentation + Touchback)
- > Connexion: USB-C (nécessite le support du « DisplayPort Alternate Mode »)

Transmetteur Full-HD points forts:

- > Transmission Full-HD à faible latence
- > Indicateur LED bicolore
- > Bouton capteur + retour d'état par vibration
- > Mettre en miroir votre bureau primaire ou le bureau étendu
- > Connexion: HDMI (plus USB-A pour l'alimentation + Touchback)
- > Connexion: USB-C (nécessite le support du « DisplayPort Alternate Mode »)

Les transmetteurs Klick&Show HDMI et USB-C sont de véritables dispositifs plug & play et permettent de mettre en miroir des contenus entièrement sans logiciel ni pilote. Ils sont aussi faciles à utiliser que les moniteurs externes de PC: branchez le transmetteur sur la sortie vidéo de votre ordinateur ou d'un dispositif compatible HDMI ou USB-C et cliquez sur le bouton «Show» pour partager sans fil du contenu en direct sur l'écran principal. Tous les modèles de transmetteurs permettent, au choix, de mettre en miroir le bureau primaire ou le bureau étendu.

Avec le module WiFi intégré, les transmetteurs se connectent automatiquement à l'unité de base Klick&Show. Un simple «Klick» sur le bouton «Show» du transmetteur permet de démarrer ou d'arrêter le streaming. Une performance exceptionnelle est garantie grâce à la technologie de transmission accélérée par le hardware. Un chip intégré assure un streaming à très faible latence, de sorte que vos contenus sont mis en miroir sans fil sur l'écran principal avec une qualité brillante et une résolution jusqu'à 4K, sans solliciter la puissance de calcul de votre ordinateur portable.

Avec les transmetteurs Klick&Show 4K, le contenu peut être mis en miroir en extra haute résolution. Le design attractif dispose d'un affichage d'état LED multicolore et, en plus de la bouton «Show», de deux boutons auxiliaires pour activer des fonctions supplémentaires. Alors qu'un simple clic sur le bouton «Show» du transmetteur permet de démarrer et d'arrêter le streaming, les boutons auxiliaires permettent par exemple de mettre la transmission en pause temporairement ou de passer du mode écran partagé à l'affichage plein écran. En combinaison avec le modèle haut de gamme K-FX Plus, d'autres définitions de fonctions peuvent même être configurées individuellement, par exemple pour commuter la fonction Dual-Cam, la fonction Dual-UCC ou l'entrée HDMI. K-FX Plus vous permet également de recevoir une vue miroir en direct de l'écran principal complet pour partager le contenu local collaboratif avec les participants distants d'une réunion BYOM.

Connectés à des ordinateurs Windows ou MacOS, tous les transmetteurs supportent la fonction «Touchback», ce qui permet de commander l'ordinateur à distance via un écran interactif sur la base. Le TRAY-4K, disponible en option et au design assorti, permet de mettre de l'ordre sur la table de réunion.

Détails



Spécifications techniques

Raccordement	HDMI, USB-A
Base compatible	Klick&Show K-40/K-42, K-FX & K-FX Plus
Mémoire CD-ROM intégrée pour les apps et les pilotes	Oui, en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-FX. Pas de mémoire CD-ROM en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-40.
Standard USB	2.0
Résolutions d'entrée	jusqu'à 3840x2160p@30Hz
Norme vidéo	HDMI 1.4, HDCP 1.4
Audio	2CH PCM
Fonction USB HID	oui
Fréquence d'images	60 fps (max.)
Résolution de sortie	3840x2160p (max.)
Latence	< 80 ms
Bande de fréquence WiFi	2.4 / 5 GHz
WiFi standard	WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
Antennes WiFi	MIMO 2x2
Bande passante WiFi	jusqu'à 866 Mbps
Portée du WiFi	Typique: 35m sans obstacle entre le transmetteur et l'unité de base
Norme de sécurité WiFi	WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 PSK
Boîtier / Couleur	Plastique / noir
Opération	1x bouton tactile principale, 2x boutons tactiles auxiliaires
Boutons auxiliaires, affectation des fonctions	2x, modifiable sur K-FX Plus, fixe sur K-FX/K-40
LED	affichage d'état LED multicolore
Dimensions (L x P x H)	77 x 77 x 18 mm
Câble de connexion (longueur)	env. HDMI 11 cm, env. USB 20 cm
Poids	environ 100 g
Consommation électrique	environ 2,5 W
Alimentation électrique	via USB 5V
Numéro de pièce	7488 000 364

Transmetteur HDMI 4K

Raccordement	HDMI, USB-A
Base compatible	Klick&Show K-40/K-42, K-FX & K-FX Plus
Mémoire CD-ROM intégrée pour les apps et les pilotes	Oui, en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-FX. Pas de mémoire CD-ROM en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-40.
Standard USB	2.0
Résolutions d'entrée	jusqu'à 3840x2160p@30Hz
Norme vidéo	HDMI 1.4, HDCP 1.4
Audio	2CH PCM
Fonction USB HID	oui
Fréquence d'images	60 fps (max.)
Résolution de sortie	3840x2160p (max.)
Latence	< 80 ms
Bande de fréquence WiFi	2.4 / 5 GHz
WiFi standard	WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
Antennes WiFi	MIMO 2x2
Bande passante WiFi	jusqu'à 866 Mbps
Portée du WiFi	Typique: 35m sans obstacle entre le transmetteur et l'unité de base
Norme de sécurité WiFi	WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 PSK
Boîtier / Couleur	Plastique / noir
Opération	1x bouton tactile principale, 2x boutons tactiles auxiliaires
Boutons auxiliaires, affectation des fonctions	2x, modifiable sur K-FX Plus, fixe sur K-FX/K-40
LED	affichage d'état LED multicolore
Dimensions (L x P x H)	77 x 77 x 18 mm
Câble de connexion (longueur)	env. HDMI 11 cm, env. USB 20 cm
Poids	environ 100 g
Consommation électrique	environ 2,5 W
Alimentation électrique	via USB 5V
Numéro de pièce	7488 000 364

Transmetteur USB-C 4K

Raccordement	USB-C
Base compatible	Klick&Show K-40/K-42, K-FX & K-FX Plus
Mémoire CD-ROM intégrée pour les apps et les pilotes	Oui, en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-FX. Pas de mémoire CD-ROM en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-40.
Standard USB	2.0
Résolutions d'entrée	jusqu'à 3840x2160p@30Hz
Norme vidéo	DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3
Audio	2CH PCM
Fonction USB HID	oui
Fréquence d'images	60 fps (max.)
Résolution de sortie	3840x2160p (max.)
Latence	< 80 ms
Bande de fréquence WiFi	2.4 / 5 GHz
WiFi standard	WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
Antennes WiFi	MIMO 2x2
Bande passante WiFi	jusqu'à 866 Mbps
Portée du WiFi	Typique: 35 m sans obstacle entre le transmetteur et l'unité de base
Norme de sécurité WiFi	WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 PSK
Boîtier / Couleur	Plastique / noir
Opération	1x bouton tactile principale, 2x boutons tactiles auxiliaires
Boutons auxiliaires, affectation des fonctions	2x, modifiable sur K-FX Plus, fixe sur K-FX/K-40
LED	affichage d'état LED multicolore
Dimensions (L x P x H)	77 x 77 x 18 mm
Câble de connexion (longueur)	environ 11 cm
Poids	environ 90 g
Consommation électrique	approx. 2.5 W
Alimentation électrique	via USB 5V
Numéro de pièce	7488 000 365

Transmetteur HDMI

Raccordement	HDMI, USB-A
Base compatible	Klick&Show K-40/K-42, K-FX & K-FX Plus
Mémoire CD-ROM intégrée pour les apps et les pilotes	Oui, en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-FX. Pas de mémoire CD-ROM en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-40.
Standard USB	2.0
Résolutions d'entrée	jusqu'à 2540x1440p@60Hz
Norme vidéo	HDMI 1.4, HDCP 1.4
Audio	2CH PCM
Fonction USB HID	oui
Fréquence d'images	60 fps (max.)
Résolution de sortie	1080p (max.)
Latence	< 100 ms
Bande de fréquence WiFi	2.4 / 5 GHz
WiFi standard	WiFi 5 (IEEE 802.11b/g/n/ac)
Antennes WiFi	MIMO 2x2
Bande passante WiFi	jusqu'à 866 Mbps
Portée du WiFi	Typique: 35 m sans obstacle entre le transmetteur et l'unité de base
Norme de sécurité WiFi	WPA PSK, WPA2 PSK
Boîtier / Couleur	Plastique / noir
Opération	touche sensitive avec retour de vibrations
Boutons auxiliaires, affectation des fonctions	-
LED	affichage d'état à LED bicolore (vert / rouge)
Dimensions (L x P x H)	80 x 60 x 15 mm
Câble de connexion (longueur)	env. HDMI 11 cm, env. USB 20 cm
Poids	environ 100 g
Consommation électrique	environ 2,5 W
Alimentation électrique	via USB 5V
Numéro de pièce	7488 000 344

Transmetteur USB-C

Raccordement	USB-C
Base compatible	Klick&Show K-40/K-42, K-FX & K-FX Plus
Mémoire CD-ROM intégrée pour les apps et les pilotes	Oui, en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-FX. Pas de mémoire CD-ROM en cas d'appairage avec un appareil de base de la série K-40.
Standard USB	2.0
Résolutions d'entrée	jusqu'à 2540x1440p@60Hz
Norme vidéo	DP 1.2, eDP 1.4, HDCP 1.3
Audio	2CH PCM
Fonction USB HID	oui
Fréquence d'images	60 fps (max.)
Résolution de sortie	1080p (max.)
Latence	< 100 ms
Bande de fréquence WiFi	2.4 / 5 GHz
WiFi standard	WiFi 5 (IEEE 802.11b/g/n/ac)
Antennes WiFi	MIMO 2x2
Bande passante WiFi	jusqu'à 866 Mbps
Portée du WiFi	Typique: 35 m sans obstacle entre le transmetteur et l'unité de base
Norme de sécurité WiFi	WPA PSK, WPA2 PSK
Boîtier / Couleur	Plastique / noir
Opération	touche sensitive avec retour de vibrations
Boutons auxiliaires, affectation des fonctions	-
LED	affichage d'état à LED bicolore (vert / rouge)
Dimensions (L x P x H)	80 x 60 x 15 mm
Câble de connexion (longueur)	environ 11 cm
Poids	environ 90 g
Consommation électrique	environ 2,5 W
Alimentation électrique	via USB 5V
Numéro de pièce	7488 000 345



Plus d'informations
Visitez notre site web pour
plus d'informations

Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès. Les illustrations et les spécifications techniques peuvent contenir des options supplémentaires et ne sont pas contraignantes pour la conception. Toutes les dimensions sont soumises aux tolérances habituelles.

fièrement présenté par:

 **Kindermann®**

Kindermann GmbH
Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Allemagne
Tel. +49 9303 9840-0 | Fax +49 9303 9840-101
Imprimé en Allemagne | 10/24 | 0101009003

www.kindermann.com

