



## Digitale Funkmikrofone

### ACT-2400 Serie

#### Digitales True Diversity System im 2,4 GHz Frequenzband

Die ACT-2400 Serie von MIPRO ist ein kostengünstiges, störungssicheres und stabil arbeitendes, digitales, drahtloses Mikrofonsystem. Es arbeitet mit einer Doppelantennen-True-Diversity-Technik mit FSK Modulation (Frequency Shift Key) und erzielt Reichweiten von bis zu 100 Metern ohne Störungen und Aussetzer.

#### Eigenschaften

- Durch die Verwendung von Frequenz-Hopping Verfahren (FHSS) arbeitet jeder Kanal auf 4 voreingestellten Frequenzen
- Ein Algorithmus durchsucht das Frequenzband nach störungsfreien Frequenzen, stellt diese entsprechend ein und meidet die meisten Frequenzen, die für WLAN Anwendungen verwendet werden
- Doppelantennen-True-Diversity-Technik mit FSK Modulation erzielt Reichweiten von bis zu 100 Metern ohne Störungen und Aussetzer
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis



• UHF Einkanalempfänger ACT-2401

Modell	ACT-2401	ACT-2402	ACT-2414
Art.-Nr.	8720 000 097	8720 000 085	8720 000 086
Preis	184,- €	352,- €	688,- €
Empfangskanäle	Einkanal	Zweikanal	Vierkanal
Bandbreite	83,5 MHz		
Frequenzbereich	2,400 - 2,4835 GHz		
Anzahl Frequenzen	12 vorprogrammierte Frequenzen		
Frequenz-Hopping	Jeder Kanal verfügt über 4 Hopping-Frequenzen		
Audio-Sampling	24-bit/44,1 kHz		
Latenz	4 ms		
Übertragungsbereich	20 Hz - 20 kHz (-2dB)		
Empfangsmodus	Dual-Tuner Digital Diversity		
Anschlüsse	Symmetrisch XLR, unsymmetrisch 6,3 mm Klinke		
Anzeige	OLED-Display		
Antennen	Feste Antennen 50 Ohm		Abnehmbare Antennen 50 Ohm
Stromversorgung	Externes Netzteil 12 - 15 V DC, 1A		
Abmessungen (BxHxT)	210 x 44 x 180 mm (1/2 19 Zoll / 1 HE)		420 x 44 x 180 mm (19 Zoll / 1 HE)
Gewicht	ca. 0,75 kg	ca. 0,8 kg	ca. 1,5 kg
Kompatible Handsender	ACT 24 HC Handsender & ACT 24 TC Taschensender, auch als Sets erhältlich		

#### ACT 24 HC80

##### Digitaler Handsender mit integrierter Ladetechnik

- Batteriestatusanzeige durch helle LEDs
- ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger



#### ACT 24 TC

##### Digitaler Taschensender mit Ladetechnik

- Kompaktes, sehr stabiles Kunststoffgehäuse
- Batteriestatusanzeige durch helle LEDs
- LED in Mute-Taste signalisiert Audio-Status
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit für Mikrofon und Gitarrenanwendung
- ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger



#### MP-80 Ladeschale

##### Für Handsender ACT 24 HC und Taschensender ACT 24 TC

- Das Ladegerät MP-80 lädt den Akku im Handsender



ACT 24 HC80 Handsender 176,- € 8720 000 059

ACT 24 TC Taschensender 159,- € 8720 000 069

MP-80 Ladeschale 100,- € 8720 000 100