

## Medienwagen<sup>2</sup> Power Nr. 5310 MWE x01

### Kurz-Bedienungsanleitung

**Fahrbarer Medienwagen** mit technischer Grundausstattung bestehend aus:  
6-fach Steckdosenleiste, interne Vor-Verkabelung, Anschlussfeld außen (Kaltgeräte-Steckdose mit Netzschalter).



### Zeichenerklärung

- 1 Abschießbarer Rollo mit Zwischenstopp unterhalb des Projektorfachs
- 2 Projektorfach mit 230 V
- 3 Seitliche Laptop-Schublade mit „Push to open“-System, mit 3-fach Steckdose
- 4 herausziehbarer Ablageboden für Zubehör, wie z. B. Visualizer
- 5 Zubehörfach mit 6-fach Steckdosenleiste
- 6 Anschlussfeld, 4 x Blindblende und Kaltgeräte-Steckdose mit Netzschalter
- 7 Zug-/Tragegriffe links und rechts
- 8 vier Lenkrollen, davon zwei feststellbar
- 9 5 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker
- 10 abnehmbare Rückwand

### Abmessungen

**Abmessungen mit Rollen:** 65 x 60 x 110 cm (BxTxH), Gewicht: ca. 66 kg  
**Innenmaße:** für Projektoren bis max. 40 x 30 x 15 cm (BxTxH), max. 4000 Lm Helligkeit, Ratio > 1,0  
Laptop-Auszug bis ca. 35 x 30 x 6 cm (LxBxH)  
Auszug für Dokumentenkamera bis ca. 35 x 30 cm (LxB)

### Sicherheitshinweise

Achten Sie bei Projektorbetrieb auf freie Luftzufuhr an den Lüftungsöffnungen des Projektors. Vor Schließen des Rollos eingesetzten Projektor ausschalten!

*Hinweis: Die Rückwand aus Lochblech ist zur einfachen Verkabelung abnehmbar. Lockern Sie dazu die beiden Inbusschrauben **a** links und rechts im Projektorfach (siehe Abb.), drücken die Rückwand leicht nach außen und ziehen sie nach oben ab. Beim Wiedereinsetzen zuerst in die beiden Bolzen an der Unterseite einsetzen.*

