

### ACT-24HC

#### 2,4 GHz Digitaler Handsender

Frequenzband	2,4 ~ 2,4835 GHz
Kanaleinstellung	Durch ACT-Sync Funktion
HF Sendeleistung	10 mW
Sendemethode	Frequenz-Hopping
Max. Audiopegel	6,5 dBV
Batteriestatusanzeige	4-fach grün / rot LED Anzeige
Mikrofonkopf	Wechselkopfsystem. Lieferumfang: <b>ACT-HC59:</b> Dynamisch MU-59, Niere <b>ACT-HC80:</b> Kondensator MU-80, Miere
Batterietyp	ICR18500 Lithium-Ionen Akku × 1
Stromaufnahme	ca. 138 mA
Betriebsdauer	Mindestens 10 Stunden bei vollständig geladenem Akku (ca. 4 Stunden Ladezeit). Eine 25 Minuten Kurzladung ermöglicht eine Stunde Betriebszeit.
Abmessungen (Ø × L)	50 × 248 mm
Gewicht	ca. 255 g ohne Akku
Zulassungen	CE-Zulassung
<b>ACT-24HC59</b>	<b>Art.-Nr. 150.009</b>
<b>ACT-24HC80</b>	<b>Art.-Nr. 150.003</b>



ACT-24HC59



ACT-24HC80

1. Batteriestatusanzeige durch helle LED 's.
2. Patentiertes Akkufach direkt hinter dem Mikrofonkopf ermöglicht einfaches Entnehmen und Einlegen des Akkus.
3. Mit dem optionalen MP-80 Ladegerät kann der Akku auch im Handsender geladen werden.
4. Der speziell entwickelte mehrlagige Mikrofongrill schützt das Mikrofon und reduziert Popgeräusche.
5. Der Sender ist mit einem Wechselkopfsystem ausgestattet, d.h. es können sowohl dynamische als auch Kondensatormikrofonköpfe verwendet werden.
6. ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger.



### ACT-24TC

#### 2,4 GHz Digitaler Taschensender

Frequenzband	2,4 ~2,4835 GHz
Kanaleinstellung	Durch ACT-Sync Funktion
HF Sendeleistung	10 mW
Sendemethode	Frequenz-Hopping
Max. Audiopegel	6,5 dBV
Batteriestatusanzeige	4-fach grün / rot LED Anzeige
Impedanz	1,0 MΩ
Stummschaltung	Optionale externe Mute-Taste MJ-70 Nackenbügel: MU-13 / MU-23 / MU-210 / MU-53HN / MU-55HN
Optionale Mikrofone	Lavalier: MU-53L / MU-55L
Batterietyp	ICR18500 Lithium-Ionen Akku × 1
Stromaufnahme	ca. 138 mA
Betriebsdauer	Mindestens 10 Stunden bei vollständig geladenem Akku (ca. 4 Stunden Ladezeit). Eine 25 Minuten Kurzladung ermöglicht eine Stunde Betriebszeit.
Abmessungen (B × H × T)	63 × 70 × 25 mm
Gewicht	ca. 62 g ohne Akku
Zulassungen	CE-Zulassung
<b>ACT-24HC</b>	<b>Art.-Nr. 150.004</b>

1. Kompaktes, sehr stabiles Kunststoffgehäuse.
2. Batteriestatusanzeige durch 3 helle LED 's.
3. Spezielle Batteriefachabdeckung ermöglicht einfaches Entnehmen und Einlegen des Akkus.
4. Mit dem optionalen MP-80 Ladegerät kann der Akku auch im Taschensender geladen werden.
5. Die Bedienelemente sind leicht zugänglich aber vor unbeabsichtigtem Betätigen geschützt.
6. LED in Mute-Taste signalisiert Audio-Status.
7. Einsteckmöglichkeit für optionale externe Mute-Taste.
8. Einstellbare Eingangsempfindlichkeit für Mikrofon und Gitarrenanwendung.
9. ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger.